



SENSOR-INTERRUPTOR NEGRO, 12V-24V, ESPECIAL 2 PUERTAS ARMARIO

Información del producto

Sensor-interruptor negro de 12V-24V, diseñado para la activación automática de iluminación LED, especial para muebles con 2 puertas de armario. Enciende y apaga la luz mediante detección de apertura y cierre, con una distancia de activación de 5 a 100 mm, proporcionando un funcionamiento automático, cómodo y eficiente. Puede instalarse en superficie o empotrado mediante un taladro de 12 mm, logrando una integración discreta en el mobiliario. Soporta una potencia máxima de 60W a 12V y 100W a 24V, siendo compatible con sistemas de iluminación LED de baja tensión. Cuenta con protección IP20 para uso en interiores y dispone de marcado CE, garantizando el cumplimiento de los requisitos europeos de seguridad y calidad. Además, es compatible con las fuentes de gabinete de la marca GL LED, ofreciendo una solución práctica, fiable y de bajo consumo para instalaciones domésticas y comerciales.

Referencia

8761 Sensor-interruptor negro , 12V-24V, activacion luz Led para 2 puertas armario

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	12V-24V
Frecuencia:	50-60Hz la fuente alimentación
Potencia (W):	60W 12V/ 100W24V
Tensión de salida:	12V-24V CC +-0.5V
Temperatura de trabajo:	-30°C/ +70°C.
Eficiencia típica:	89%
Intensidad salida:	5,0 Amp.
Uso:	2 Puertas armario
Conectores:	1 entrada, 1 salida, long. cable 2 metros
Taladro para empotrar :	12mm
Vida útil hasta:	30.000 horas.
Distancia activación:	5 mm a 100 mm
Accesorio superficie:	Sí, incluido
Protección IP:	IP-20
Homologaciones:	CE

Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1
UL 62368-1
IEC 60950-1
EN 61558-1

Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006
EN 61000-3-2
EN 61000-4-2 -,3,4,5,6,8
EN 61000-4-4, 5 , 6,8,11



LED

