



SENSOR PIR DE MOVIMIENTO 12V-24V, COMPATIBLE FUENTE GABINETE

Información del producto

El sensor de movimiento PIR de 12V/24V y 5 A, en color negro, está diseñado para el encendido automático de tiras LED y sistemas de iluminación de baja tensión en interiores. Dispone de protección IP20 y detecta movimiento en un ángulo de 60°, con un alcance de hasta 3 metros. Tras la última detección, mantiene la iluminación encendida durante 25 segundos, mejorando la comodidad y favoreciendo el ahorro energético. Soporta una potencia máxima de 60W a 12V y 100W a 24V, siendo compatible con las fuentes de gabinete de la marca GL LED. Puede instalarse en superficie mediante el adaptador incluido o empotrado mediante un taladro de 12 mm, permitiendo una integración discreta en muebles y otras superficies. Dispone de marcado CE, garantizando el cumplimiento de los requisitos europeos de seguridad y calidad para un funcionamiento fiable en aplicaciones domésticas y comerciales.

Referencia

8763 Sensor PIR de movimiento, 12V-24V, compatible fuente GL LED gabinete

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	12V-24V
Frecuencia:	50-60Hz la fuente alimentación
Potencia (W):	60W 12V/ 100W24V
Tensión de salida:	12V-24V CC +-0.5V
Temperatura de trabajo:	-30°C/ +70°C.
Eficiencia típica:	89%
Intensidad salida:	5,0 Amp.
Retardo:	25 segundos, tras la última detección.
Conectores:	1 entrada, 1 salida, long. cable 2 metros
Taladro para empotrar :	12mm
Vida útil hasta:	30.000 horas.
Distancia detección:	3 metros máx.
Accesorio superficie:	Sí, incluido
Protección IP:	IP-20
Homologaciones:	CE

Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1
UL 62368-1
IEC 60950-1
EN 61558-1

Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006
EN 61000-3-2
EN 61000-4-2 -,3,4,5,6,8
EN 61000-4-4, 5, 6,8,11



LED

